

ETC nomad Gadget II + USB キー

ノート PC が本格照明卓にかわる



特長

ETCnomad USB キー

自由に持ち運びができ、どこでも Eos ソフトウェアを使った本格的な照明プログラミングが可能になります。デザイン作業、オフラインプログラミング、リモート操作、さらには小規模システムの本体としても活躍できます。

Magic Sheet、Augment3d、エフェクト、ピクセルマッピング、OSC 制御など Eos ファミリーの全機能をこの 1 本で。洗練された USB ドングルに、プロの現場を支える機能が凝縮されています。

Gadget II

Gadget II は、ETCnomad 環境と直接つながる、ポータブルな USB-DMX インターフェースです。PC または Mac に USB で接続するだけで、最大 2 ユニバースの DMX 出力と双方向通信 (RDM) が可能になります。持ち運びに最適なコンパクト設計で、ネットワークは不要です。

教会、高校、地域劇場、ツーリング先、テックテーブルなど、あらゆる小規模照明環境で力を発揮します。さらに、UpdaterAtor によるファームウェア更新や、Concert ソフトウェアによる RDM デバイス管理にも対応します。あなたの PC/Mac が、強力な照明制御ツールに生まれ変わります。

仕様

ETCnomad は、Eos ファミリー共通のソフトウェアを Mac/Windows にインストールし、USB キーを挿すことで本格的な照明制御を実現します。従来のコンソール同様、ムービングライト、LED、メディアサーバーの制御に対応。ネットワーク接続でバックアップやクライアントとしての運用も可能です。

Gadget II は USB 接続で PC/Mac と DMX/RDM 照明機器をつなぐ、簡単で強力な 2 ポート DMX インターフェースです。ETCnomad との併用により、出先でも現場でも即座にユニバース出力を可能にします。

主な特長 (USB キー)

- 日本語が使用可能
- USB キー 1 本で Eos 照明システムを完全再現
- PC/Mac に接続して本体としても、クライアント / バックアップ機としても使用可能
- Magic Sheet / Augment3d / ピクセルマッピング完全対応
- ベースモデル：1,024 出力、アンロックモデル：6,144 出力
- Gadget II 使用で USB-DMX 出力にも対応 (別売)
- Eos Programming Wing / Fader Wing などの物理操作機器と連携可能

主な特長 (USB キー)

- USB 接続 (電源供給も USB 経由)
- 5 ピン XLR DMX/RDM 出力ポート ×2 (双方向通信対応)
- ネットワーク不要、PC と直接接続
- RDM 対応 (ANSI E1.20)
- DMX512-A 準拠 (ANSI E1.11)
- ETC UpdaterAtor、ETC Concert 対応
- アクティブ LED インジケーター搭載



対応ソフトウェア機能 (抜粋) (USB キー)

- Augment3d (3D プログラミング&AR ビジュアライゼーション)
- Magic Sheets (自由レイアウト表示)
- バーチャルメディアサーバー機能 (ピクセルマッピング)
- タイムコード・OSC・MIDI 制御対応
- 最大 32,768 チャンネル / 100,000 キュー / 99 ユーザー制御対応

推奨システム要件 (ETCnomad)

- OS macOS Mojave (10.14) 以降 / Windows 7 64bit 以降
- CPU 2.0GHz 以上のマルチコアプロセッサ
- RAM 最低 2GB (推奨 8GB 以上)
- ストレージ 3.5GB 以上の空き容量
- 解像度 1920×1080 以上
- その他 DirectX 11 以降 (Windows) / RJ45 LAN ポート / USB-A ポート